



# bounous hnos s. a. i. m.

La marca del grupo electrógeno

Motores diesel/gas - Grupos electrógenos - Motobombas  
Torres de iluminación - Talleres rodantes - Equipos afines



## DETALLES DE GRUPO ELECTROGENO


| 3000 RPM                       |                  |            |           |           |
|--------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| Potencia Nominal (Kva.)        | 7                |            |           |           |
| Potencia Activa (Kw.)          | 5,2              |            |           |           |
| Intensidad por fase (Amp)      | 8                |            |           |           |
| Deposito de combustible (Lts.) | 5,00             |            |           |           |
| Consumo según carga:           | 100%             | 75%        | 50%       | 25%       |
| a 3000 rpm (Lts / H)           | 1,27             | 0,95       | 0,64      | 0,31      |
| Arranque                       | Eléctrico, 12 V. |            |           |           |
| Medidas de grupo               | Largo (mm)       | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) |
| (Incluye base tanque)          | 1.000            | 600        | 600       | 75        |

### Motor

|                               |          |  |  |  |
|-------------------------------|----------|--|--|--|
| Potencia Nominal (kw)         | 5,1      |  |  |  |
| Fabricante                    | Hatz     |  |  |  |
| Modelo                        | 1 D 41   |  |  |  |
| Combustible                   | Diesel   |  |  |  |
| Inyección                     | Directa  |  |  |  |
| Aspiración                    | Natural  |  |  |  |
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> ) | 413      |  |  |  |
| Nº de cilindros - Posición    | 1        |  |  |  |
| Refrigeración                 | Aire     |  |  |  |
| Regulador de velocidad        | Mecánico |  |  |  |

### Generador

|                      |            |  |  |  |
|----------------------|------------|--|--|--|
| Fabricante           | Síncro     |  |  |  |
| Tensión              | 3 x 380 V. |  |  |  |
| Potencia             | 7 Kva      |  |  |  |
| Regulador de tensión | Compound   |  |  |  |



GRUPO ELECTROGENO BOUNOUS 7 Kva TRIFÁSICO

Fábrica y Administración:

Av. Jorge Newbery 444 Tel +54 (0)3404 481610 y líneas rotativas Fax: +54 (0)3404 - 481610  
(S 2252 BMR) Gálvez (Santa Fe) E-mail: Info@bounous-sa.com.ar www.bounous-sa.com.ar

Información sujeta a cambios sin aviso previo.